COVIDIEN

positive results for life™

Mode d'emploi du thermomètre GENIUS™ 2

Vérifier le conduit de l'oreille du patient afin de s'assurer qu'il est propre et sec. Si nécessaire, effectuer un nettoyage normal de l'oreille. Noter la direction générale du conduit de l'oreille.

Retirer le thermomètre de sa base en saisissant fermement la poignée et en le soulevant de la base.

Vérifier l'extrémité de la sonde du thermomètre. Celle-ci doit être propre et exempte de tout débris. Si elle est sale, nettoyer l'extrémité de la sonde conformément aux instructions de nettoyage figurant dans le guide de l'utilisateur.

Pousser fermement l'extrémité de la sonde dans un nouveau couvre-sonde ACCUSYSTEM™. Des traits, ainsi que le mode qui a été sélectionné, apparaissent sur l'écran à affichage à cristaux liquides.

S'assurer que le couvre-sonde est correctement placé sur l'extrémité de la sonde. Aucune partie de l'extrémité de la sonde métallique ne doit être visible lorsque le couvre-sonde est en place. Vérifier l'intégrité du couvre-sonde afin de s'assurer de l'absence de trou ou de déchirure dans le film plastique.

Introduire doucement l'extrémité de la sonde dans le conduit de l'oreille du patient. Fermer hermétiquement l'ouverture, et s'assurer que l'extrémité de la sonde est alignée sur la direction du conduit de l'oreille.

Appuyer sur le grand bouton de mesure triangulaire, puis le relâcher.

Retirer l'extrémité de la sonde de l'oreille dès que le triple bip a retenti.

La température du patient et l'icône d'éjection du couvre-sonde apparaissent alors à l'écran.

Appuyer sur le bouton d'éjection afin de jeter le couvre-sonde dans un conteneur à déchets.

Ranger le thermomètre sur sa base.

Mode de minuteur de pulsations

1. Appuyer sur le bouton du minuteur et le maintenir enfoncé pour activer le mode de minuteur de pulsations. L'écran affiche alors 00.
2. Appuyer sur le bouton du minuteur (voir ci-dessus) pour activer le minuteur, qui fonctionne de 0 à 60 secondes.
3. Le thermomètre émettra un simple bip après 15 secondes, 2 bips après 30 secondes, 3 bips après 45 secondes et 4 bips après 60 secondes. À la fin des 60 secondes, le thermomètre se remet en mode « veille ».
4. Le fait d'appuyer sur le bouton du minuteur à n'importe quel moment en cours d'utilisation du minuteur de pulsations provoque l'arrêt du minuteur et active le mode « veille ».

Rappel de la température

Le thermomètre se met automatiquement en mode "veille" 10 secondes après une prise de température. Pour faire réapparaître la température prise, appuyer sur le bouton de mesure avant de le relâcher. Cette dernière température apparaîtra à l'écran pendant dix secondes.

Mode veille

Si le thermomètre GENIUS 2 est doté d'un couvre-sonde sur son extrémité mais reste inutilisé pendant 30 à 40 secondes, le thermomètre entre alors dans un mode « veille » d'économie d'énergie. Pour réactiver le thermomètre, éjecter le couvre-sonde déjà en place et en installer un nouveau.

Covidien France S.A.S
2, Rue Denis Diderot
CS 60075
78852 Elancourt Cedex
France

Tel : 01.30.79.80.00
Fax : 01.30.79.80.30

COVIDIEN, COVIDIEN with logo and other ™ marked brands are trademarks of Covidien AG or its affiliate.
© 2008 Covidien AG or its affiliate. All rights reserved.
M-TH-GENIUS2-Use/FR Rev. 2008/01 TY0631